

8 3 6 5 W - 2 6 7

# OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 1/2 HP C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI®

Une solution complète et fiable au puissant rendement.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

#### VALEUR

Ensemble

#### CONSTANT ET FIABLE

Fonctionnement

#### WI-FI

Intégré

## FIABLE

LE MOTEUR DE 1/2 HP C. A. EST CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DURER.

**SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT** POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

**GARANTIE À VIE** SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES.

## SÉCURISÉ

**SECURITY+ 2.0®** PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

**POSILOCK®** PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

**LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE** SIGNALENT LA FERMETURE DE LA PORTE PAR LA TECHNOLOGIE MyQ®.

**LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®** INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

## INTELLIGENT

**WI-FI INTÉGRÉ** : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

**GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MyQ**, LES UTILISATEURS SAVENT QUE LEUR DOMICILE EST SÉCURISÉ.

**DES ALERTES EN TEMPS RÉEL** INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

**SURVEILLEZ ET COMMANDEZ** L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

## ACCESSOIRES INCLUS :

### MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

Allume l'éclairage de l'ouvre-porte de garage de l'intérieur du garage.



882LMW

### (2) TÉLÉCOMMANDES À 3 BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893LM

### ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877LM

## PUISSANTS AJOUTS :

### MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

### TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Permet de commander l'éclairage par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



825LM

### TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Remplace un commutateur mural existant pour permettre de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



823LM

### MONITEUR DE PORTE ET DE BARRIÈRE

Surveille et ferme jusqu'à quatre portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

GUIDE DU PRODUIT 8365W-267

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 1/2 HP C. A. À  
CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE  
DE 1/2 HP C. A. À CHAÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI®

## MOTEUR



- 1/2 HP c. a.
- 1 625 TR/MIN
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

## ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à chaîne d'entraînement complète (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. a. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commander la pièce numéro 050ACTWF)

18,41 cm (7,25 po)



## DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	325 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,5 cm (164 po)
Ouverture max.	228,6 cm (7 pi 6 po)	3 m (10 pi)	3 m (10 pi)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

17,78 cm (7 po)  
par seconde pour la course ascendante de la porte

## VITESSE

17,78 cm (7 po)  
par seconde pour la course descendante de la porte

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

### SÉCURITÉ

#### RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60,9 m (200 pi)

Température de service : -37,2 °C à 65,5 °C (-35 °F à 150 °F)

#### SECURITY+ 2.0®

(2) télécommandes à 3 boutons (893LM) et émetteur à code sans fil (877LM)

- Télécommandes : À triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
- Émetteur à code : À triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

\*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0.

#### COMMANDES CHIFFRÉES

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Télécommandes programmables
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

### INTELLIGENT

#### RADIO MyQ®

902 à 928 MHz  
50 canaux FHSS  
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

#### COMPATIBILITÉ HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*)

\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

### ÉLECTRIQUE

#### ÉCLAIRAGE



- Max. : 2 ampoules de 100 W
- Temporisation d'éclairage à semi-conducteurs
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré. 26 W max.

## EXPÉDITION.

### POIDS D'EXPÉDITION (en kg)



TÊTE



RAIL (2,13 m ou 7 pi)

#### BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8365W)
- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- (2) télécommandes à 3 boutons (893LM)
- Émetteur à code sans fil (877LM)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m ou 7 pi)

- Rail en T à chaîne en acier solide assemblé

## COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Fermeture sans surveillance avec système Alert-2-Close (avec certains accessoires)†
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 24 télécommandes, 2 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ

